

This is a typical British plug
Acesta este un model standard de ștecher britanic

How to wire a British plug
Modalitatea de cablare a unui astfel de ștecher Britanic

Loosen the centre screw
Eliberați șurubul central

Remove the cover
Îndepărtați capacul ștecherului

Remove the strap
Îndepărtați clema

All British plugs have a fuse
Toate ștecherele britanice sunt dotate cu o siguranță

Choose a fuse with the right amperage
Alegeți o siguranță cu amperajul corect

Measure the flex against the terminals
Măsurați cablul electric la capetele de contact

The green and yellow wire is the longest
Cablul verde cu galben este cel mai lung

Cut away the outer sheath
Tăiați învelișul exterior al cablului

Do not damage the wires
Atenție sporită pentru a nu distruge conductorii electrici propriu-ziși

Remove the insulation with wire strippers
Îndepărtați izolația cu ajutorul cleștilor dezizolatori

Do not damage the wires
Din nou atenție sporită pentru a nu distruge conductorii electrici propriu-ziși

Twist the wires
Răsuciți conductorii electrici

Bend the wires
Îndoiiți conductorii electrici

Loosen the terminal screws
Slăbiți șuruburile capetelor electrice

Connect the brown wire to the terminal with the fuse
Conectați cablul maro la capătul unde se află siguranța

Connect the blue wire to the N terminal
Conectați cablul albastru la borna marcată cu N

Connect the green and yellow wire to the E terminal
Conectați cablul verde cu galben la borna marcată cu E

Tighten the terminal screws
Strângeți șuruburile respectivelor borne

Put the strap on
Puneți înapoi clema

Tighten the screws
Strângeți șuruburile

Put the cover on
Așezați apoi capacul

Tighten the centre screw
Strângeți șurubul central.